



Satelco Serratura a codice

Per le situazioni in cui non si vuole dipendere dalla carta magnetica, dal transponder o dalla chiave, la serratura a codice è perfetta. Basta inserire il codice, confermare e vi sarà concesso l'accesso. Per applicazioni private, la serratura a codice è adatta per l'apertura fino a due porte o per l'apertura di porte di garage. Può gestire 32 diversi utenti offline. Ogni codice può essere assegnato ad una o ad entrambe le porte. Collegando in rete le singole serrature a codice, la configurazione può essere effettuata comodamente con il Configuratore Sallegra. Nella rete si possono integrare fino a 64 apparecchi in un unico bus. Non è necessario aprire l'alloggiamento o cambiare i ponticelli di codifica. L'apriporta può essere sbloccato indipendentemente dalla serratura a codice tramite sblocco dall'automazione Sallegra. Il dispositivo è protetto contro gli atti vandalici e convince per il suo design moderno.

swissmade 

Dati tecnici:	
	2 ingressi di segnale, 1 uscita a relè, contatto di sabotaggio
Alimentazione elettrica	12V oppure 24 V
Contatto di commutazione a potenziale zero	(NO oppure NC)
Consumo corrente a riposo	ca. 50 mA
Altri aspetti:	Tre LED di segnalazione (verde, bianco, rosso) per una facile leggibilità
	Due ingressi universali configurabili
	Generatore di segnali acustici, lunghezza del codice variabile (4-6 caratteri)
	Protetto contro gli atti vandalici, elettronica incapsulata per condizioni operative difficili, montaggio senza viti
Temperatura di lavoro	da -20°C a +50°C
Dimensioni	88x 88 x16 mm
Satelco No. articolo	11334

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta porta contatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce ai collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".