



**CWT5010 3G / 4G RTU**

- 4 Ingressi digitali
- 4 uscite a relè controllabili
- GSM – Scheda SIM non inclusa
- Batteria di backup integrata

**Caratteristiche delle prestazioni:**

- Facile di configurare con qualsiasi terminale
- Software emulatore
- Impostazione flessibile di messaggi, destinatari & opzioni
- Messaggi di allarme con indicazione dell'ora
- Nessun PC richiesto – facile per l'uso esterno
- Operazione singola dedicata
- 2 unità di controllo integrate, funzionamento 24/7
- Bassi costi operativi
- 10 ricevitori di allarme SMS (gruppo di persone responsabili)
- Trasmissione dati bidirezionale
- 4 uscite a relè controllabili (12 – 24 V)
- Sensore di temperatura incorporato (opzionale)
- Cicalino di allarme (opzionale)
- Impostazione remota dei telefoni, richiesta remota di gruppi telefonici, stato degli ingressi e delle uscite
- Gruppi telefonici e controllo remoto tramite telecomando aggiungere, modificare, eliminare, dispositivo di impulso
- Configurazione di tutti messaggi di ingresso e uscita
- Software applicativo con interfaccia grafica facile da configurare

Dati tecnici:	
Alimentazione di corrente	12 – 24 V DC (adattatore standard: DC 12V/1,5 A)
Consumo di corrente	12 V ingresso / max. 150 mA / in media: 50 mA
Intervallo di frequenza	Quadband 900/1800/850/1900 MHz
Scheda SIM	Supporta la carta SIM 3 V (non inclusa)
Antenna	interfaccia antenna SMA 50 Ω
Interfaccia di comunicazione	RS232
Intervallo di temperatura	-10 °C – +70 °C
Intervallo di umidità	umidità relativa 95% (non condensante)
Ingresso digitale	4 ingressi digitali (contatto a bassa tensione)
Uscita	4 uscite a relè comandabili (uscite con collettore aperto)
Tensione di comando uscita	come tensione continua ingresso
Potenza di comando uscita	tensione di comando ≤ 35 V, corrente di comando ≤ 500 mA
Corrente di ingresso diretta	max. 0,33 mA
Dimensioni esterne	95 x 63 x 26 mm
Peso	260 g
<b>Satelco No. articolo CWT5010 – 3G</b>	<b>10381</b>
<b>Satelco No. articolo CWT5010 – 4G</b>	<b>11367</b>

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /  
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".