

Datenblatt Ingenium BES Cubik VH und VHD - Hotel



Ingenium BES Cubik VH – Hotel

- Der Ingenium BES Cubik VH ist ein stylischer kapazitiver Touchpanel-Schalter im vertikalen Format, der speziell für Hotels entwickelt wurde
- Enthält zwei Symbole zur Unterscheidung zwischen den Modi "Bitte nicht stören," und "Zimmer aufräumen,"
- Türklingeltaste und Anzeige der Zimmernummer hinzugefügt

Der Cubik VH – Hotel ist erhältlich mit der Rückwand in WEISS oder SCHWARZ:
Design – Frontglas fix, Aufdruck anpassbar



Ingenium BES Cubik VHD – Hotel

- Der Ingenium BES Cubik VHD hat einen integrierten 2.8" Bildschirm zur Anzeige der Zimmernummer und anderen Funktionen
- Enthält zwei Symbole zur Unterscheidung zwischen den Modi "Bitte nicht stören" und "Bitte Zimmer aufräumen"
- Ausserdem ist eine Türklingeltaste vorhanden

Der Cubik VHD – Hotel ist erhältlich mit der Rückwand in WEISS oder SCHWARZ:
Basic – Frontglas fix, Aufdruck weiss oder schwarz
Design – Frontglas fix, Aufdruck anpassbar

Schliessen Sie keine Netzspannungen (230V) oder andere externe Spannungen an keinem Punkt des KNX-Busses an!

Technische Daten:

Versorgung	29V DC vom KNX Bus
Verbrauch	15 mA vom KNX Bus
Anschlüsse	Anschlussklemme KNX BUS
Unabhängiger Touchbereich	für die Klingel 1x
Ausgänge	2 Statusanzeigen oder VHD 2 Statusanzeigen + 2.8" Bildschirm
Icon oder Display	mit Raumnummer
Temperaturbereich	-10° C bis +51° C
Montage	Montiert auf Universaldose, an die Wand geschraubt
Abmessung	88 x 129 x 8mm
Zertifikation	Nach den Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit und niedrige Stromspannung. EN 50090-2-2 / UNE-EN61000-6-3: 2007 / UNE-EN 61000-6-1: 2007 / UNE-EN 61010-1

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. H:\1 Produkte\3 Automation\2 KNX Automation\6-7-8-BES Cubik Taster und Taster-Hotel\Cubik VH-Hotel